


主线束(21)

CV10-21

方向盘延伸线束

M71 时钟弹簧


KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG855118
供应商端子名称	KET_025060_14F



- | | | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 1. R | 方向盘加热器模块(电源) | 8. O | 音响远程控制开关(音响(-)) |
| 2. B | 方向盘加热器模块(搭铁) | 10. G | 行车电脑/巡航远程控制开关-行车电脑开关1(+) |
| 3. R | 行车电脑/巡航远程控制开关-行车电脑开关2(+) | L | 方向盘(拨片式换挡(升档)开关) |
| 4. Gr | 方向盘(拨片式换挡(降档)开关) | 11. P | 音响远程控制开关-照明灯(+) |
| 5. B | 喇叭开关 | 12. Pp | 方向盘(拨片式换挡(升档/降档)开关) |
| 6. Y | 音响远程控制开关-照明灯(-) | 13. G | 方向盘加热器模块(NTC(+)) |
| 7. W | 方向盘加热器模块(NTC(-)) | 14. B | 音响远程控制开关(音响(+)) |

M72 音响远程控制开关(左)


KMC端子编号	-
供应商端子编号	KH1300035
供应商端子名称	UJU_6P



- | | | | |
|------|--------------------|------|--------------------|
| 1. P | 照明灯(+) | 4. - | - |
| 2. B | 信号: 音响、音频/视频&导航控制器 | 5. O | 搭铁: 音响、音频/视频&导航控制器 |
| 3. - | - | 6. Y | 照明灯(-) |

M73 行车电脑远程控制开关(右)


KMC端子编号	-
供应商端子编号	KH1300035
供应商端子名称	UJU_6P



- | | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 1. P | 照明灯(+) | 4. - | - |
| 2. Br | 仪表盘(行车电脑开关1) | 5. Pp | 仪表盘(行车电脑(-)) |
| 3. R | 仪表盘(行车电脑开关2) | 6. Y | 照明灯(-) |

M74 拨片式换挡(降档)开关


KMC端子编号	-
供应商端子编号	1743164-2
供应商端子名称	AMP_3P



- | | | | |
|-------|----------------|------|---|
| 1. Pp | 搭铁(GM01) | 3. - | - |
| 2. Gr | ATM变速杆、PCM/TCM | | |

M75 拨片式换挡(升档)开关

KMC端子编号	-
供应商端子编号	1743164-2
供应商端子名称	AMP_3P



- | | | | |
|-------|----------------|------|---|
| 1. Pp | 搭铁(GM01) | 3. - | - |
| 2. L | ATM变速杆、PCM/TCM | | |