


车门线束(8)

CV50-8

后右车门

D51 后右门锁执行器


KMC端子编号	1879004730AS
供应商端子编号	F804500
供应商端子名称	FCI_DRLATCH_08F



- |      |                             |       |                |
|------|-----------------------------|-------|----------------|
| 1. O | 智能接线盒(IPS控制模块-后右车门开关)       | 5. -  | -              |
| 2. B | 搭铁(GF04)                    | 6. P  | 智能接线盒(门锁闭锁继电器) |
| 3. W | 智能接线盒(IPS控制模块-驾驶座车门闭锁/开锁信号) | 7. Gr | 智能接线盒(门锁开锁继电器) |
| 4. - | -                           | 8. -  | -              |

D52 后右电动门窗开关

KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG655613
供应商端子名称	KET_060_12F



- |       |              |         |                    |
|-------|--------------|---------|--------------------|
| 1. G  | 照明灯(+)       | 8. P    | 电动门窗主开关(后右门窗开关-上升) |
| 2. -  | -            | 9. B    | 搭铁(GF04)           |
| 3. B  | 搭铁(GF04)     | 10. Br  | 电动门窗主开关(后右门窗开关-下降) |
| 4. -  | -            | 11. Y/B | 电动门窗主开关(门窗锁止开关)    |
| 5. -  | -            | 12. W   | 后右电动门窗电机(下降)       |
| 6. -  | -            |         |                    |
| 7. Br | 后右电动门窗电机(上升) |         |                    |

D53-S 后右车门扬声器(未配备放大器)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	KH485-02010
供应商端子名称	KUM_060_02F



- |       |                   |      |                   |
|-------|-------------------|------|-------------------|
| 1. Br | 音响、音频/视频&导航控制器(+) | 2. W | 音响、音频/视频&导航控制器(-) |
|-------|-------------------|------|-------------------|

D53-J 后右车门扬声器(JBL)


KMC端子编号	-
供应商端子编号	KH488-02040
供应商端子名称	KUM_060_02F



- |       |        |      |        |
|-------|--------|------|--------|
| 1. Br | 放大器(+) | 2. W | 放大器(-) |
|-------|--------|------|--------|

D54 后右电动门窗电机

KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG610320-5
供应商端子名称	KET_SWP_02F



- |       |              |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|
| 1. Br | 后右电动门窗开关(上升) | 2. W | 后右电动门窗开关(下降) |
|-------|--------------|------|--------------|