


车门线束(4)

CV40-4


D33 助手席车门扬声器
- 2母/黑色(KUM_CDR_02F_B)



1. Y 前右(+):
音响、音频/视频&导航控制器

2. B 前右(-):
音响、音频/视频&导航控制器

D34 助手席高频扬声器
- 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)




1. Y 前右(+):
音响、音频/视频&导航控制器

2. B 前右(-):
音响、音频/视频&导航控制器

后左车门

D41 后左门锁执行器
- 8母/黑色(FCI_DRLATCH_08F_B)



1. Gr 智能接线盒
(门锁闭锁继电器)
2. Br 智能接线盒
(门锁开锁继电器)
3. -
4. -

5. -
6. G 智能接线盒
(IPS控制模块)
7. B 搭铁(GF01)
8. O 智能接线盒
(IPS控制模块)

D49 后左电动门窗电机
- 2母/黑色(KUM_NMWP_02F_B)



1. P 后左电动门窗开关
(下降)

2. O 后左电动门窗开关
(上升)