

智能接线盒 (6)


CV80-6

I/P-H



智能接线盒

- 24母/白色 (AMP_025_24F_W)
- 主线束



- | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|--|
| 1. R/B | 倒车信号:
音响、音频/视频&导航控制器 | 13. P | IPS控制模块:
空调控制模块
(危险警告灯开关) |
| 2. Y/B | 倒车信号:
电镜后视镜 | 14. R | IPS控制模块:
B-CAN (低电位) |
| 3. W | IPS控制模块:
组合开关
(左转向信号灯开关) | 15. L | IPS控制模块:
B-CAN (高电位) |
| 4. Br | IPS控制模块:
组合开关
(右转向信号灯开关) | 16. W | IPS控制模块:
车身K-通信 |
| 5. - | - | 17. L/O | IPS控制模块
(大灯 (近光) 信号):
组合开关 (灯光开关)、
BCM (大灯开关) |
| 6. - | - | 18. - | - |
| 7. - | - | 19. - | - |
| 8. R/O | IPS 5 (1CH): 照明灯 (+) | 20. Gr | IPS 1 (4CH):
自动大灯水平调整模块 |
| 9. R/O | IPS 5 (1CH): 手套箱灯 | 21. - | - |
| 10. - | - | 22. W | IPS控制模块: 货仓灯 |
| 11. - | - | 23. Y/B | IPS控制模块
(后备箱门开启开关输入):
智能钥匙控制模块 |
| 12. G/O | 保险丝-F33:
空调控制模块
(后除霜器开关指示灯) | 24. O/B | [欧洲]
IPS控制模块
(驻车制动开关):
音频/视频&导航控制器 |