


短接连接器(6)

CV82-6

JM08

短接连接器

- 30母/白色(AMP_025JOINT_30F_W)
- 端子编号1 ~ 10: C-CAN(高电位)
- 端子编号11 ~ 15: 车身K-通信电路
- 端子编号16 ~ 25: C-CAN(低电位)
- 端子编号26 ~ 30: 不使用




1. W	C-CAN(高电位): 仪表盘	16. Br	C-CAN(低电位): 仪表盘
2. -	-	17. -	-
3. W	[未配备MDPS] C-CAN(高电位): 方向盘角度传感器	18. Br	[未配备MDPS] C-CAN(低电位): 方向盘角度传感器
4. W	[配备MDPS] C-CAN(高电位): MDPS模块	19. Br	[配备MDPS] C-CAN(低电位): MDPS模块
5. W	C-CAN(高电位): SRS控制模块	20. Br	C-CAN(低电位): SRS控制模块
6. W	C-CAN(高电位): 远程信息处理模块	21. Br	C-CAN(低电位): 远程信息处理模块
7. -	-	22. -	-
8. W	C-CAN(高电位): 诊断连接器	23. Br	C-CAN(低电位): 诊断连接器
9. W	C-CAN(高电位): 短接连接器(JM07)	24. Br	C-CAN(低电位): 短接连接器(JM07)
10. W	C-CAN(高电位): BCM	25. Br	C-CAN(低电位): BCM
11. L	车身K-通信电路: 诊断连接器、 多功能检查连接器	26. -	-
12. L	车身K-通信电路: BCM	27. -	-
13. L	车身K-通信电路: 暖风/空调控制器	28. -	-
14. L	车身K-通信电路: 钥匙防盗模块	29. -	-
15. L	车身K-通信电路: 智能接线盒 (IPS控制模块)	30. -	-

JR01

短接连接器

- 20母/黑色(KET_090II_20F_B_JCH)
- 端子编号1 ~ 10: 搭铁(GM01)
- 端子编号11 ~ 20: 智能接线盒(LCAD保险丝-室内灯)



1. B	搭铁(GM01): 左梳妆灯	11. R	智能接线盒 (LCAD保险丝-室内灯):
2. B	搭铁(GM01): 右梳妆灯		左梳妆灯
3. B	搭铁(GM01): 车顶控制台灯	12. R	智能接线盒 (LCAD保险丝-室内灯):
4. B	搭铁(GM01): 室内灯		右梳妆灯
5. B	搭铁(GM01): 电镜后视镜	13. R	智能接线盒 (LCAD保险丝-室内灯):
6. B	搭铁(GM01): 天窗开关		车顶控制台灯
7. B	搭铁(GM01)	14. R	智能接线盒 (LCAD保险丝-室内灯):
8. B	搭铁(GM01): 天窗		室内灯
9. -	-	15. R/B	智能接线盒 (LCAD保险丝-室内灯)
10. -	-		
		16. -	-
		17. -	-
		18. -	-
		19. -	-
		20. -	-