


短接连接器(4)


CV82-4

JF02	短接连接器	端子编号 -
	-端子编号1~7: C-CAN低电位)	端子名称 AMP_025JOINT_14F_Gr
	-端子编号8~14: C-CAN高电位)	



1. -	-	8. -	-
2. O	C-CAN低电位): [配备BSD后视摄像头] 短接连接器(JF04) [未配备BSD& 配备后视摄像头] 短接连接器(JF03) [未配备BSD&配备LDWS &未配备后视摄像头] 短接连接器(JR02) [未配备BSD&配备LDWS &未配备后视摄像头] 短接连接器(JM04)	9. G	C-CAN高电位): [配备BSD后视摄像头] 短接连接器(JF04) [未配备BSD& 配备后视摄像头] 短接连接器(JF03) [未配备BSD&配备LDWS &未配备后视摄像头] 短接连接器(JR02) [未配备BSD&配备LDWS &未配备后视摄像头] 短接连接器(JM04)
3. -	-	10. -	-
4. O	C-CAN低电位): 短接连接器(JE02)	11. G	C-CAN高电位): 短接连接器(JE02)
5. -	-	12. -	-
6. -	-	13. -	-
7. -	-	14. -	-

JF03	短接连接器	端子编号 -
	-端子编号1~4: C-CAN低电位)	端子名称 AMP_025JOINT_14F_Gr
	-端子编号5~7: P-CAN高电位)	
	-端子编号8~11: C-CAN高电位)	
	-端子编号12~14: P-CAN低电位)	



1. O	C-CAN低电位): [未配备LDWS] 短接连接器(JM04) [配备LDWS] 短接连接器(JR02)	8. G	C-CAN高电位): [未配备LDWS] 短接连接器(JM04) [配备LDWS] 短接连接器(JR02)
2. O	C-CAN低电位): [未配备BSD] 短接连接器(JF02) [配备BSD] 短接连接器(JF04)	9. G	C-CAN高电位): [未配备BSD] 短接连接器(JF02) [配备BSD] 短接连接器(JF04)
3. O	C-CAN低电位):后视摄像头	10. G	C-CAN高电位):后视摄像头
4. O	C-CAN低电位): 后侧方盲区检测雷达-左	11. G	C-CAN高电位): 后侧方盲区检测雷达-左
5. -	-	12. -	-
6. G	P-CAN高电位): 后侧方盲区检测雷达-右	13. W	P-CAN低电位): 后侧方盲区检测雷达-右
7. G	P-CAN高电位): 后侧方盲区检测雷达-左	14. W	P-CAN低电位): 后侧方盲区检测雷达-左