


主线束 (12)

CV10-12

M26 EPS控制模块

- 8母/灰色 (PKD_M1C64_08F_GR)



- | | | | |
|------|------------------|------|-------------|
| 1. P | 智能接线盒 (保险丝-MDPS) | 5. - | - |
| 2. - | - | 6. - | - |
| 3. - | - | 7. W | C-CAN (高电位) |
| 4. - | - | 8. B | C-CAN (低电位) |

M27 鼓风机电机


- 2母/白色 (KUM_DSD_02F_W)



- | | | | |
|------|--|------|--|
| 1. W | [自动空调]
发动机室保险丝&继电器盒
(鼓风机继电器)、
智能接线盒
(保险丝-空调开关) | 1. W | [手动开关]
发动机室保险丝&继电器盒
(鼓风机继电器)、
空调控制模块
(鼓风机开关-高速)、
鼓风机电阻器 |
| 2. P | FET (场效应晶体管) | 2. P | |

M29 通风模式执行器


- 7母/黑色 (KUM_CDR_07F_B)



- | | | | |
|------|--------------------------|-------|-------------------------|
| 1. - | - | 5. W | [未配备CCS]
空调控制模块 (反馈) |
| 2. - | - | 6. O | [配备CCS]
空调控制模块 (反馈B) |
| 3. O | [未配备CCS]
空调控制模块 (上风口) | 7. Br | 空调控制模块 (传感器电源) |
| Y/B | [配备CCS]
空调控制模块 (上风口) | | 空调控制模块 (中风口) |
| 4. B | 空调控制模块
(传感器搭铁) | | |

M30 自动灯光&光照度传感器

- 8母/白色 (KET_91A_08F_W)



- | | | | |
|------|---------------------------------------|-------|--|
| 1. L | 自动灯光传感器 (信号): BCM | 5. Br | LED (-): BCM (保安灯) |
| 2. W | 自动灯光传感器 (电源): BCM | 6. G | [未配备CCS]
光照度传感器 (-):
空调控制模块 (LH) |
| 3. R | [未配备CCS]
光照度传感器 (-):
空调控制模块 (右) | Y | [配备CCS]
光照度传感器 (-):
空调控制模块 (左) |
| O | [配备CCS]
光照度传感器 (-):
空调控制模块 (RH) | 7. O | 光照度传感器 (+):
空调控制模块 (传感器电源) |
| 4. R | LED (+): 智能接线盒
(LCAD保险丝-记忆2) | 8. Br | 自动灯光传感器 (搭铁): BCM |